

SHARP

Be Original.

R-15AT



- ▶ FORNO A MICROONDE DIGITALE DA 1000 W
- ▶ 11 LIVELLI DI POTENZA DELLE MICROONDE
- ▶ CAPACITÀ VANO COTTURA 28 LITRI
- ▶ COMPLETAMENTE ACCIAIO INOX
- ▶ 20 PROGRAMMI MEMORIZZABILI
- ▶ PIATTO QUADRATO IN CERAMICA
- ▶ FUNZIONE SCONGELAMENTO RAPIDO
- ▶ PANNELLO COMANDI MANUALE

Il forno R-15AT è una garanzia di successo grazie alle elevate prestazioni e all'eccezionale praticità d'uso. Il tasto X2 adegua i tempi automaticamente quando si inseriscono doppie porzioni

GENERALE

- ▶ Potenza microonde (W): **1000**
- ▶ Livelli di potenza microonde: **11 (0% - 100%)**
- ▶ Tempo: (dipende dal livello di potenza): **fino a 30 minuti**
- ▶ Impostazioni di memoria del menu: **20**
- ▶ Programmi di cottura pre-programmati: **10**
- ▶ Livelli di cottura programmabili: **2-3**
- ▶ Manuale d'uso: ✓
- ▶ Operazioni di programma: ✓
- ▶ Tasto quantità doppia: ✓ ✓
- ▶ Tasto scongelamento rapido: ✓
- ▶ Messaggio d'errore: ✓
- ▶ Tasto avvio: ✓
- ▶ Segnale di volume con livello del suono regolabile: ✓
- ▶ Controllo del tempo : meccanico(m/c) , touch control(t/c): **t/c**
- ▶ Tasto di controllo per le impostazioni memorizzate: ✓
- ▶ Capacità vano cottura litri: **28**
- ▶ Entrata aria: ✓
- ▶ Cavità in acciaio inox con piatto in ceramica: ✓
- ▶ Mobile in acciaio inox: ✓
- ▶ Adesivo menu: ✓
- ▶ Manuale d'uso con ricette: ✓
- ▶ Uniformità di cottura: **con antenna**

DATI TECNICI

- ▶ Dimensioni interne (LxAxP) mm: **351 x 211 x 372**
- ▶ Dimensioni esterne (LxAxP) mm: **520 x 309 x 424**
- ▶ Peso (kg): **18**
- ▶ Connessione elettrica: **230 V, 50 Hz**
- ▶ Interruzione della corrente: **16 A**
- ▶ Collegamento elettrico: **max: 1,55 kW**

www.sharp.it

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) ITALIA SPA
VIA LAMPEDUSA 13
20141 MILANO
SUPPORTO CLIENTI 199.909.091
SITO INTERNET: WWW.SHARP.IT